



- Caricabatterie e mantentore di carica elettronico multifunzione per batterie WET, GEL, AGM, MF, PbCa, EFB a 12/ 24V.
- Carica e mantenimento automatici in Pulse Tronic. Scelta di 2 tensioni di carica: 12V/ 24V. Visualizzazione led del livello di carica.
- Funzioni avanzate: AGM per la carica e mantenimento di batterie AGM; COLD per la carica e mantenimento delle batterie a basse temperature; RECOVERY per il ripristino delle batterie solfatate.
- Grado IP65 assicura protezione da polvere, acqua e umidità. Compatto e leggero, per essere trasportato e posizionato con facilità.
- Sicurezza garantita dalle protezioni contro sovraccarico, cortocircuito e inversione polarità.
- Completo di cavo con pinze e cavo con occhielli.

DATI TECNICI

CODICE	807594	TENSIONE DI CARICA	12 / 24 V	CAPACITA NOM.LE RIF.MAX.	180 Ah
TENSIONE DI RETE MONOFASE	230 V	CORRENTE CARICA EFFICACE	8 / 4 A	GRADO DI PROTEZIONE	IP65
FREQUENZA DI RETE	50 / 60 Hz	CORRENTE CARI.EN60335-2-29	8 / 4 A	DIMENSIONI (LxWxH)	27 x 12 x 6,7 cm
POTENZA ASSORBITA CARICA	115 W	CAPACITA NOM.LE RIF.MIN.	5 Ah	PESO	1,33 kg

ACCESSORI IN DOTAZIONE

125069	CLAMPS PATCH CORD
125070	EYELETS PATCH CORD

ACCESSORI OPTIONAL

ALTRI ACC. CARICA/AVVIAMENTO

803088	MAGNETI 2 PZ
802986	CONNETTORE BATTERIA CON OCCHIELLI M6
804037	CONNETTORE BATTERIA CON OCCHIELLI M8
804038	CONNETTORE CON SPINA ACCENDISIGARI 12V AUTO - MOTO

DESCRIZIONE

Caricabatterie e mantenitore di carica elettronico multifunzione per batterie WET, GEL, AGM, MF, PbCa, EFB a 12/24V.

Scelta di 2 tensioni di carica in Pulse Tronic: 12V/ 24V. Scelta automatica della corrente di carica. Funzioni avanzate specifiche per la carica e mantenimento delle batterie a basse temperature e per le batterie AGM. L'attivazione della funzione RECOVERY permette il ripristino delle batterie solfatate.

Caratteristiche:

- Carica e mantenimento automatici in Pulse Tronic;
- 2 tensioni di carica;
- Visualizzazione led del livello di carica;
- Funzione AGM per la carica e mantenimento di batterie AGM;
- Funzione COLD per la carica e mantenimento delle batterie a basse temperature;
- Funzione RECOVERY per il recupero di batterie solfatate;
- Funzione SUPPLY per l'alimentazione stabile durante i cambi batteria;
- Protezioni contro sovraccarico, cortocircuito e inversione polarità.

Completo di cavo con pinze e cavo con occhielli.

DOWNLOAD



IMMAGINE CATALOGO



MANUALE ISTRUZIONI



BROCHURE