



- Caricabatterie e mantenitore di carica elettronico multifunzione per batterie WET, GEL, AGM, MF, PbCa, EFB a 12/24V.
- Carica e mantenimento automatici in Pulse Tronic. Scelta di 2 tensioni di carica: 12V/ 24V. Visualizzazione led del livello di carica.
- Funzioni avanzate: AGM per la carica e mantenimento di batterie AGM; COLD per la carica e mantenimento delle batterie a basse temperature; RECOVERY per il ripristino delle batterie solfate.
- Grado IP65 assicura protezione da polvere, acqua e umidità. Compatto e leggero, per essere trasportato e posizionato con facilità.
- Sicurezza garantita dalle protezioni contro sovraccarico, cortocircuito e inversione polarità.
- Completo di cavo con pinze e cavo con occhielli.

DATI TECNICI

CODICE	807601	CORRENTE CARICA EFFICACE	8 / 4 A	GRADO DI PROTEZIONE	IP65
TENSIONE DI RETE MONOFASE	110 V	CORRENTE CARI.EN60335-2-29	8 / 4 A	DIMENSIONI (LxWxH)	30 x 9,5 x 5,5 cm
FREQUENZA DI RETE	50 / 60 Hz	CAPACITA NOM.LE RIF.MIN.	5 Ah	PESO	1,330 kg
POTENZA ASSORBITA CARICA	126 W	CAPACITA NOM.LE RIF.MAX.	180 Ah		
TENSIONE DI CARICA	12 / 24 V	POSIZIONI DI REGOLAZIONE	AUTOMATIC		

ACCESSORI OPTIONAL

ALTRI ACC. CARICA/AVVIAMENTO

803088 MAGNETI 2 PZ

DESCRIZIONE

Caricabatterie e mantentore di carica elettronico multifunzione per batterie WET, GEL, AGM, MF, PbCa, EFB a 12/24V.

Scelta di 2 tensioni di carica in Pulse Tronic: 12V/ 24V. Scelta automatica della corrente di carica. Funzioni avanzate specifiche per la carica e mantenimento delle batterie a basse temperature e per le batterie AGM. L'attivazione della funzione RECOVERY permette il ripristino delle batterie solfatate.

Caratteristiche:

- Carica e mantenimento automatici in Pulse Tronic;
- 2 tensioni di carica;
- Visualizzazione led del livello di carica;
- Funzione AGM per la carica e mantenimento di batterie AGM;
- Funzione COLD per la carica e mantenimento delle batterie a basse temperature;
- Funzione RECOVERY per il recupero di batterie solfatate;
- Funzione SUPPLY per l'alimentazione stabile durante i cambi batteria;
- Protezioni contro sovraccarico, cortocircuito e inversione polarità.

Completo di cavo con pinze e cavo con occhielli.

DOWNLOAD



IMMAGINE CATALOGO



MANUALE ISTRUZIONI