



- Cargador de baterías profesional para baterías WET/START-STOP de 6/12/24/36/48V. Dotado de amperímetro y voltímetro.
- Permite la carga contemporánea de varias baterías conectadas en serie.

DATOS TÉCNICOS

CODIGO	807063	TENSION DE CARGA	6/12/24/36/48 V	MAX CAPACIDAD NOM.REFEREN.	100/300/300/300/300Ah
TENSION DE RED MONOFASICA	230 V	CORRIENTE CARGA EFFICACE	11/30/30/30/27 A	POSICIONES DE REGULATION	6
FRECUENCIA DE RED	50 / 60 Hz	CORR.CARG.CONV.EN60335-2-29	7/20/20/20/18 A	DIMENSIONES (LxWxH)	28 x 35 x 32 cm
POTENCIA ABSORBIDA CARGA	1000 W	MIN CAPACIDAD NOM.REFEREN.	10 Ah	PESO	12,7 kg

ACCESORIOS SUMINISTRADOS

123569	CABLE 6 MMQ 2 M Y PINCA DE MASA
123588	CABLE 6MMQ 2 M PINZA POSITIVO

ACCESORIOS BAJO PEDIDO

FUSIBLES CARGADORES DE BATERÍA
802258 FUSIBLES 30A 20 PZ

DESCRIPCIÓN

Cargador de baterías profesional para la carga de todo tipo de acumuladores (WET) con tensión 6/12/24/36/48V con protección contra sobrecargas y inversiones de polaridad.
Permite la carga simultanea de varias baterías conectadas en serie.
Equipado con amperímetro y voltímetro.

DESCARGAS



IMAGEN DE CATÁLOGO



MANUAL DE INSTRUCCIONES



PIEZAS DE REPUESTO



CERTIFICADO