

LEADER 150 START







- Caricabatterie e avviatore: carica di batterie WET/START/STOP e avviamento di qualsiasi tipo di motore a benzina da 12V.
- Selezione carica normale, carica rapida (BOOST), avviamento rapido.
- Visualizzazione della corrente di carica e di avviamento.
- Protezione contro i sovraccarichi ed inversione di polarità.



DATI TECNICI

CODICE	807538	TENSIONE CARICA/AVVIAMENTO	12 V	CAPACITA NOM.LE RIF.MIN.	25 Ah
TENSIONE DI RETE MONOFASE	230 V	CORRENTE CARICA EFFICACE	20 A	CAPACITA NOM.LE RIF.MAX.	250 Ah
FREQUENZA DI RETE	50 / 60 Hz	CORRENTE CARI.EN60335-2-29	14 A	POSIZIONI DI REGOLAZIONE	2
POTENZA ASSORBITA CARICA	0,3 kW	CORR.AVV.1V/C EN60335-2-29	80 A	DIMENSIONI (LxWxH)	22,5 x 29 x 20,5 cm
POTENZA ASSORBITA AVV.TO	1,4 kW	CORRENTE DI AVVIAMENTO MAX	140 A	PESO PESO	6,4 kg

ACCESSORI IN DOTAZIONE

123987	CAVO 4 MMQ 1,5 M E PINZA DI MASSA
123988	CAVO 4MMQ 1,5M + PINZA POSITIVO

ACCESSORI OPTIONAL

FUSIBILI CARICABATTERIE				
802258	FUSIBILI LAMELLA 30A 20 PZ			

DESCRIZIONE

Carica batterie e avviatore per la carica di batterie ad elettrolita libero (WET) con tensione di 12V e l'avviamento di qualsiasi tipo di motore a benzina.

Caratteristiche:

- selezione carica normale, carica rapida (BOOST), avviamento rapido
- visualizzazione della corrente di carica e di avviamento
- protezione contro sovraccarichi ed inversioni di polarità.

DOWNLOAD



IMMAGINE CATALOGO



MANUALE ISTRUZIONI



ELENCO RICAMBI