



- Caricabatterie e avviatore: carica di batterie WET/START/STOP e avviamento di qualsiasi tipo di motore a benzina e diesel fino a 70 hp da 12/24V.
- Selezione carica normale, carica rapida (BOOST), avviamento rapido.
- Visualizzazione della corrente di carica e di avviamento.
- Protezione contro i sovraccarichi ed inversione di polarità.

## DATI TECNICI

CODICE	<b>807551</b>	TENSIONE CARICA/AVVIAMENTO	<b>12 / 24 V</b>	CAPACITA NOM.LE RIF.MIN.	<b>20 Ah</b>
TENSIONE DI RETE MONOFASE	<b>230 V</b>	CORRENTE CARICA EFFICACE	<b>45 A</b>	CAPACITA NOM.LE RIF.MAX.	<b>700 Ah</b>
FREQUENZA DI RETE	<b>50 / 60 Hz</b>	CORRENTE CARI.EN60335-2-29	<b>31 A</b>	POSIZIONI DI REGOLAZIONE	<b>3</b>
POTENZA ASSORBITA CARICA	<b>1 kW</b>	CORR.AVV.1V/C EN60335-2-29	<b>180 A</b>	DIMENSIONI (LxWxH)	<b>26,5 x 34,5 x 23 cm</b>
POTENZA ASSORBITA AVV.TO	<b>6,4 kW</b>	CORRENTE DI AVVIAMENTO MAX	<b>300 A</b>	PESO	<b>10,9 kg</b>

## ACCESSORI IN DOTAZIONE

123425	CAVO 10 MMQ 2 M
712001	COLORADO 150B PINZA DI MASSA 150A
712002	COLORADO 150R PINZA POSITIVO 150A
120825	CAVO TW05V-F 1X010 L=02.00M-OCCHIELLO

## ACCESSORI OPTIONAL

<b>FUSIBILI CARICABATTERIE</b>	
802259	FUSIBILI LAMELLA 50A 20 PZ

## DESCRIZIONE

Carica batterie e avviatore per la carica di batterie ad elettrolita libero (WET) con tensione di 12V/24V e l'avviamento di qualsiasi tipo di motore a benzina e diesel fino a 70 hp.

Caratteristiche:

- selezione carica normale, carica rapida (BOOST), avviamento rapido
- visualizzazione della corrente di carica e di avviamento
- protezione contro sovraccarichi ed inversioni di polarità.

## DOWNLOAD



IMMAGINE CATALOGO



MANUALE ISTRUZIONI



ELENCO RICAMBI