

ENERGY 1500 START





- Caricabatterie e avviatore per batterie WET da 12/24V e l'avviamento rapido di tutti i tipi di autovetture, furgoni, autocarri leggeri, macchine movimento terra, trattori e camion.
- Carica rapida (BOOST) e avviamento rapido.
- Comando a distanza. Timer per programmare la carica BOOST temporizzata e non sovraccaricare la batteria.



		1 11						
Vicuality	727IANA	della	corrente	Иı	Carica	A 0	∟awwiam	ı∆nt∧

Protezione	contro i sovr	accarichi ed	inversione	di pola	rità



DATI TECNICI

CODICE	829009	TENSIONE CARICA/AVVIAMEN
TENSIONE DI RETE TRIFASE	230 / 400 V	CORRENTE CARICA EFFICACE
FREQUENZA DI RETE	50 / 60 Hz	CORRENTE CARI.EN60335-2-2
POTENZA ASSORBITA CARICA	7 kW	CORR.AVV.1V/C EN60335-2-29
POTENZA ASSORBITA AVV.TO	44 kW	CORRENTE DI AVVIAMENTO M

12 / 24 V	TENSIONE CARICA/AVVIAMENTO
150 / 250 A	CORRENTE CARICA EFFICACE
130 / 220 A	CORRENTE CARI.EN60335-2-29
1000 / 1300 A	CORR.AVV.1V/C EN60335-2-29
1700 / 2000	CORRENTE DI AVVIAMENTO MAX

CAPACITA NOM.LE RIF.MIN.	70 Ah
CAPACITA NOM.LE RIF.MAX.	2200 / 4000 Ah
POSIZIONI DI REGOLAZIONE	6
DIMENSIONI (LxWxH)	38 x 56 x 88,5 cm
PESO PESO	69 kg

ACCESSORI IN DOTAZIONE

123993	COMANDO A DISTANZA 6 M
713260	CAVO 50MMQ 3M-PINZA DI MASSA
713162	CAVO 50MMQ 3M-PINZA POSITIVO-OCCHIE.Ø10

ACCESSORI OPTIONAL

FUSIBILI CARICABATTERIE

802129 FUSIBILI LAMELLA 300A 10 PZ

DESCRIZIONE

Carica batterie e avviatore per la carica di batterie ad elettrolita libero (WET) con tensione di 12V/24V e l'avviamento rapido di tutti i tipi di autovetture, furgoni, autocarri leggeri, macchine movimento terra, trattori e camion. Caratteristiche:

- selezione carica normale, carica rapida (BOOST), avviamento rapido
- temporizzatore per la carica rapida
- comando a distanza
- visualizzazione della corrente di carica e di avviamento
- protezione contro sovraccarichi ed inversioni di polarità.

DOWNLOAD



IMMAGINE CATALOGO



MANUALE ISTRUZIONI



ELENCO RICAMBI